

Bluetooth Device Setting Guide

for Windows Platform

Revision 1.2

December 2014




주의사항


- 이 프로그램은 시리얼 통신 또는 USB 통신을 가정합니다.
- 시리얼 포트 연결 프린터
 - 만일 사용자 컴퓨터에 USB 포트 밖에 없다면 USB-Serial 변환 케이블이 필요합니다. USB-Serial 변환 케이블의 종류에 따라 전용 드라이버가 필요할 수 있습니다. USB-Serial 변환 케이블은 제품의 기본 구성품에 포함되어 있지 않습니다.
 - 프린터와 설정 프로그램이 통신할 때, 설정 프로그램 상에서 통신속도를 프린터의 통신속도와 동일하게 맞춰주어야 합니다. 프린터의 통신속도를 모른다면 Self-Test를 통해 확인할 수 있습니다. Self-Test를 실행하려면 프린터의 <FEED> 버튼을 누른 상태에서 프린터 전원을 켭니다.
- USB 연결 프린터
 - 별도의 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. USB 케이블로 PC와 프린터를 연결하면 자동으로 프린터 장치가 인식됩니다.
 - 별도의 통신속도 설정이 필요하지 않습니다.
- VCP USB 연결 프린터
 - USB 포트를 사용하는 일부 프린터는 VCP 드라이버가 필요할 수 있습니다. 이런 종류의 프린터는 USB 포트와 USB 케이블을 사용하지만 내부적으로 시리얼 통신과 동일하게 동작합니다.
VCP 드라이버 설치가 필요한 경우, "VCP Driver Installation Guide" 문서를 참고하시기 바랍니다.

- 1) 프린터 전원을 켜고, 프린터와 컴퓨터 사이에 통신케이블을 연결합니다.
- 2) 프로그램을 실행한 후, 프린터에 연결된 포트를 선택한 후 <Open> 버튼을 클릭합니다.


<Serial>




<USB>



- 3) <Get Info> 버튼을 클릭하면, 프린터의 블루투스 정보를 가져옵니다.
Bluetooth Device Address(BDA), Pinkey, Bluetooth Device Name(BDN)이 표시됩니다.



- 4) "Pinkey Setting" 카테고리의 체크박스를 클릭합니다.
설정할 새로운 핀키를 입력후, <Set Pinkey> 버튼을 클릭합니다.
핀키는 숫자만 입력 가능하며, 최대 16 자까지 입력 가능합니다.



- 5) "Bluetooth Device Name" 카테고리의 체크박스를 클릭합니다.
설정할 새로운 BDN를 입력후, <Set Pinkey> 버튼을 클릭합니다.
영문, 숫자, 특수기호(-, _ , ~, null) 만 입력 가능하며, 최대 29자까지 입력 가능합니다.

The screenshot shows the 'WS_BT_Setting_Utility Ver2.2' window. It is divided into several sections:

- Communication setting:** Includes radio buttons for 'Serial' (selected) and 'USB'. Below are dropdown menus for 'Port' (COM1), 'Baud Rate' (57600), 'Parity' (None), 'Data Bits' (8), and 'Stop Bit' (1). A 'Status' field shows 'Success', and there are 'Open' and 'Close' buttons.
- Bluetooth Device Address:** A text field shows 'Current BDA: 00150EE18FD1' and a 'Get Info' button.
- Pinkey Setting:** A text field shows 'Current PinKey: 0000'. There is an unchecked checkbox for 'Set PinKey' and a 'Set Pinkey' button.
- Bluetooth Device Name:** A text field shows 'Current BDN: WOOSIM5'. There is a checked checkbox for 'Set BDN', a text field containing 'WOOSIM2', and a 'Set BDN' button. These three elements (checkbox, text field, and button) are highlighted with red boxes.